ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。

MASPRO

普及型　UHFアンテナ（家庭用）

UHF ANTENNA
UHF ch.13～62
U8A （8エレメント）

取扱説明書

水平・垂直偏波用

75Ω・200Ω用

規格表

MASPRO

項目	規格
受信チャンネル	ch.13～62
エレメント数	8
インピーダンス	75Ω・200Ω
動作利得	2.8～10dB
VSWR	3.3以下
前後比	6～23dB
適合マスト径	22～34mm
外観寸法	675(L)×310(W)×95(H)mm
質量(重量)	約400g

付属品

防水キャップ …1個

性能

すべてのグラフは，マスプロ独自の全自動アンテナ測定装置が描いた実測値の一例です。
マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。保証します。

指向性能

ch.38　半値角度 57°

MASter of PROduction 生産の覇者

⚠注意	アンテナを高所や屋根に設置する場合，技術と経験が必要で危険ですから，必ず購入店にご相談ください。

アンテナ取付作業の注意点

- アンテナの部品の落下などによって，人や物などに損害を与えたり，危害を与えたりすることがないように，安全な場所を選んで設置してください。
- 感電防止のため，アンテナは電線(電灯線・高圧線・電話線など)からできるだけ離れた(万一，倒れても電線に触れない)場所に設置してください。
- 雨降り・強風など，天候の悪い日の取付作業は非常に危険ですから，絶対にしないでください。また，夏の炎天下では，屋根が非常に熱くなっていますから，注意してください。
- アンテナ取付工事を行うときは，落下防止のため，アンテナ本体や取付金具・工具を固定物にヒモで結ぶなどの安全対策をしてから作業してください。
- 高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策をして取付けてください。また，屋根に登ると，思ったより高く感じられ，足場も不安定です。滑らないように，充分気をつけて作業してください。
- テレビやチューナーからの75Ωケーブルをアンテナへ接続するときは，テレビやチューナーのACプラグをACコンセントから抜いて作業を行なってください。ACプラグをACコンセントに接続したままケーブルの接続作業をすると，使用しているテレビによっては，感電の原因となることがあります。
- アンテナの取付け・支線張りなどの作業は，必ず2人以上で行なってください。
- アンテナは，設置する場所により受信レベルが違います。アンテナを取付けるときは，テレビの画像が最良になるように，位置・高さ・方向を変えてください。
- 台風や大雪などによって，アンテナ・取付金具・マスト・ルーフベース(屋根馬)・支線などに異常があったり，ビスやボルト・ナットなどがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，アンテナが破損・変形した場合，新しいものと交換してください。そのままにしておくと，アンテナや取付金具などの部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。
- 腐食が進んで劣化したアンテナや取付金具をそのまま使用しないでください。落下して，人や物などに損害や危害を与える原因となることがあります。アンテナや取付金具は，定期的に点検してください。

組立方法

ブームと各エレメントの水平・垂直をよく確かめて，すべての蝶ナット・蝶ボルトをしっかりと締付けてください。

水平偏波を受信する場合

マスト固定金具

①蝶ナットをゆるめ，当て板の孔側を外します。
②アンテナをマストに取付けてから，当て板の孔にビスの頭を挿入します。
③当て板の孔の小さい孔側にビスの頭をはめ込み，蝶ナットをしっかりと締付けてください。

扇形ダイポール

扇形ダイポールの向きを間違えないようにブームに取付けて，蝶ボルトをしっかりと締付けてください。

垂直偏波を受信する場合

マスト固定金具

マスト固定金具を取外して，垂直偏波用孔に付換えてください。

引込線の接続方法

●引込線は付属の防水キャップに通してから，加工してください。
●防水キャップはケーブルまたはフィーダーの太さに合わせて切ってください。
●75Ωケーブルは，5Cまたは4Cをお使いください。

75Ωケーブルの場合

①引込線の加工

②扇形ダイポールへの接続

ストッパーがⒶに当たるまで，防水キャップを矢印の方向にしっかりと押し込んでください。

①芯線挿入ガイドの右側に芯線が入るように，ケーブルを挿入します。
②編組締付ビス，芯線締付ビスの順に，指定のトルクで締付けてください。

200Ωフィーダーの場合

①引込線の加工

②扇形ダイポールへの接続

ストッパーがⒶに当たるまで，防水キャップを矢印の方向にしっかりと押し込んでください。

①芯線挿入ガイドの外側に芯線が入るように，フィーダーを挿入します。
②編組締付ビス，芯線締付ビスの順に，指定のトルクで締付けてください。

垂直偏波を受信する場合

垂直偏波を受信する場合，防水のため，Ⓑの部分に市販のビニルテープを巻いてください。

MASter of PROduction 生産の覇者

2K56-090

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの マスプロ電工

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80
技術相談 TEL名古屋（052）805-3366
受付時間 9〜12時、13〜17時
（土・日・祝日、当社休業日を除く）
インターネットホームページ www.maspro.co.jp
技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所（出張所）

沖縄	(098)854-2768	岡山	(086)252-5800	豊橋	(0532)33-1500	前橋	(027)263-3767
鹿児島	(099)812-1200	松山	(089)973-5656	静岡	(054)283-2220	水戸	(029)248-3870
宮崎	(0985)25-3877	高知	(088)882-0991	松本	(0263)57-4625	宇都宮	(028)660-5008
熊本	(096)381-7626	高松	(087)865-3666	福井	(0776)23-8153	郡山	(024)952-0095
長崎	(095)864-6001	姫路	(079)234-6669	金沢	(076)249-5301	仙台	(022)786-5060
福岡㈲	(092)551-1711	神戸	(078)231-6111	新潟	(025)287-3155	盛岡	(019)641-1500
北九州	(093)941-4026	大阪㈲	(06)6635-2222	横浜	(045)784-1422	秋田	(018)862-7523
下関	(083)255-1130	京都	(075)646-3800	渋谷㈲	(03)3409-5505	青森	(017)742-4227
広島	(082)230-2351	津	(059)234-0261	青戸	(03)3695-1811	札幌	(011)782-0711
松江	(0852)21-5341	岐阜	(058)275-0805	八王子	(042)637-1699	釧路	(0154)23-8466
		名古屋㈲	(052)802-2233	千葉	(043)232-5335	旭川	(0166)25-3111
				さいたま	(048)663-8000	北見㈹	(0157)36-6606

N-84-5090-1L

APR., 2008